

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Противоугонная сигнализация для мотоцикла Standby с дистанционным запуском



СОДЕРЖАНИЕ

1. Эксплуатация	3
2. Схема подключения	4
3. Гарантийное обслуживание неисправного товара	4
Товар надлежащего качества	6
Товар ненадлежащего качества	6

1. Эксплуатация

Установка сигнализации должна производиться автоэлектриком.

Авключение режима антиугона:

Нажмите кнопку разблокировки  на пульте.

Система издаст два коротких сигнала «Ди-Ди» и выйдет из режима защиты от угона. Теперь можно безопасно запускать мотоцикл.

Включение режима антиугона:

Нажмите кнопку охраны  на пульте — система издаст один короткий сигнал «Ди». Через три секунды включится режим охраны.

Если замок зажигания будет взломан, прозвучит сирена, и двигатель не запустится.

При слабой вибрации активируется предварительная тревога — прозвучит сигнал.

При сильной вибрации включается режим тревоги: мигают поворотники, звучит сирена.

Чтобы остановить сигнализацию, нажмите кнопку разблокировки. Чтобы полностью выйти из режима антиугона — нажмите её ещё раз.

Режим угона:

В случае попытки угона во время езды нажмите кнопку охраны  — двигатель немедленно заглохнет и включится тревога.

Нажмите кнопку разблокировки  — система выключится и не будет подавать сигнал тревоги.

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ЗАПУСК (KEYLESS START):

⚠ Внимание: использовать функцию можно только при включенной нейтральной передаче. Ключ вставлять не нужно.

Дважды нажмите кнопку запуска  — мотоцикл заведётся без ключа.

Без ключа не работают функции электронного замка.

ПОИСК МОТОЦИКЛА:

Нажмите кнопку  — сирена будет звучать прерывисто в течение 5 секунд, а поворотники укажут местоположение мотоцикла.

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ВИБРАЦИИ:

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд.

Система подаст сигналы:

БИ, БИ-БИ, БИ-БИ-БИ, БИ-БИ-БИ-БИ, БИ-БИ-БИ-БИ-БИ — это уровни чувствительности от 1 до 5.


Повторным нажатием этой же кнопки можно выбрать нужный уровень.

1 уровень — минимальная чувствительность.


5 уровень — максимальная чувствительность (установлен по умолчанию).



2. Схема подключения



Максимальная подключаемая нагрузка (ток) по реле стартера: 15A.
Предохранитель: 15A.



Рабочее напряжение 12 в +/- 3В
Статический ток: 48.5 мАч

Максимальная подключаемая нагрузка (ток) по реле стартера: 15A.
Предохранитель: 15A.

3. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устраниния недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении [технически сложного товара](#) Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устраниния недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устраниния его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары бытового назначения](#) (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#).

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!